USER MANUAL / MANUAL DE USUARIO / MANUAL DE USUÁRIO / MANUEL DE L'UTILISATEUR / MANUALE DELL'UTENTE / BENUTZERHANDBUCH / GEBRUIKRERSHANDLEIDING - **AUR/16TWS**

INNOVA

Auriculares Wireless **TWS**

1. Power button of charging box, press it to active LED indicating light to display the charging box power status

1. Cover lid of charging box.
2. Earbud Dock
3. Magnetic charging sensor point
4. LED indicating light for charging box power status
5. Micro USB charging interface on charging box

Power On
Just take out 2 earbuds, then earbuds will power on automatically.
After 2 earbuds powered on, you will hear the indicating sound: Connected. The two earbuds' indicating light will be RED and BLUE LED flashing alternately.

Power Off
Long press one of the earbud buttons to power off.

Two Earbuds Pairing:
The 2 earbuds will pair with each other automatically after powered on.
One of the earbud will become the master earbud.
After the two earphones are paired, the master earbud will flash red and blue, and the other earbud indicator will be turned off.
Remark: You can change master earbud as you like. After 2 earbuds paired with each other but before they build bluetooth connection with mobile, you can quick double press the power button of the master

earbud to cancle the two earbuds pairing, then quick double press the earbud you want it to be master earbud, to make it as the master one.

Bluetooth connection with device.
After 2 earbuds paired with each other, open the Bluetooth setting on your mobile, iPad ot other Bluetooth enable devices, search "AUR/16TWS", click to connect. You will hear CONNECTED when earbuds connect with your device, and after Bluetooth connected successfully, 2 earbuds indicating LED will be turned off.
Then you can enjoy music thourgh the earbuds from your device' music playing software.
Remark:
1. After first time connection, in future, the earbud will be connected with your mobileautomatically as long as you power on the earbud and your mobile' bluetooth is on and you didn't deleted "AUR/16TWS" on your BT list from your device.
2. Earbuds will power off automatically if no BT connection with your device within 3 minutes.

Control Button Function on Earbuds Playing / Stop music:
When playing music, short press any earbuds' control button to stop/ playing music
Previous song: Press the left earbud for 1.5 seconds

Next song: Press the right earbud for 1.5 seconds
Answer call: When calling comes, short press any earbud' control button to answer the phone call.
End call: When under calling, short press any earbud's control button to end the phone call.
Recall: Quick double press any of the earbuds' control button to recall the last No. on your calling list of mobile.
End call: Quick press any of the earbuds' control button to end the calling.
Decline a call: Press and hold any of the earbuds' control button for 1.5 seconds to decline the calling (pay attention: long press 3 seconds will power off)
Low Power Indicating: When voltage lower than 3.4V, you will hear indicating sound: **Please charge**, after 3 times warning, the earbuds will power off automatically with Red LED quick flashing for 3 times and the sound warning **Power Off**. Please charge for your earbu

Charging
Charging for charging box: Connect the provided Micro usb-USB charging cable to earbud with powers upply to charging.ds. Charging box' white LED will flashing when charging, and 4 pcs white LED ON when fully charged.

Charging for Earbuds: Just put earbuds into the charging box, the earbuds will enter into charging ode automatically as long as your charging box with power or power supply. Earbud's Red LED on when charging, Light Off when fully charged.

Specifications:
Bluetooth versión: BLT 5.0
Bluetooth working range: 10 m
Earbud' battery: Li-polymer 50 mAH X 2
Charging box battery: Li-polymer 300 mAH
Earbuds charging way: Magnetic sensor point
Speaker Horn: 10 mm de diámetro, 16 ohm
SNR: 80 dB
Frecuencia de respuesta: 20 Hz - 20 KHz.
Frecuencia: 2402-2480 MHz
Earbud Input: 5V 50 mAH MAX
Charging box input: 5V 300 mAH MAX
Charging time: around 1.5-2 horas
Charging box can charge for earbuds for 2 times
Playing time: Around 3 hours (under 50% volume)
Accesory: 1 pc charging cable, 1 pc user manual

Declaration of conformity
Through this INNOVA CELLULAR, it declares that the EARPHONE

WIRELESS TWS complies with the essential requirements and any other applicable or enforceable provisions of Directives CE 2014/53/EU RED and RoHS 2011/65 / EU, of the European Parliament and of the Council, transposed to Spanish legislation through Royal Decree 188/2016, of May 6, 2016. To see the complete declaration of conformity, you can access it through the following link:
http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_aur-16tws.pdf

Guarantee

GUARANTEE
DEVICE
ITEM: ____________
Serial number: ____________
ESTABLISHMENT
Purchase date: ____________
Establishment signature
+34 902 090 079
+34 91 713 94 98
INNOVA CELULAR SL
C/ Severo Ochoa Nº 9 nave 8B
28521 Rivas-Vaciamadrid
Madrid

Note: Do not expose the headphones or the box loader at extreme temperatures, these could exploit.

Customer Service
Only in Engles or Spanish
Servicio de atención al cliente / Customer Service (Español / English): +34 902 090 079
Horario de atención al cliente: De lun. a Jue. de 08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 y los Vier. de 09:00 a 14:00
Working hours: Mon to Thu from 08:00 to 14:00 and from 15:30 to 17:30 and Fri. from 09:00 to 14:00
sac@innovacelular.com

1. Presione el botón encendido de la caja cargadora, para encender la luz indicadora LED y mostrar el estado de alimentación de la misma.

Encendido
Sacar los 2 auriculares de la caja cargadora, seguidamente los auriculares se encenderán automáticamente.
Después de que los auriculares se hayan encendido, escuchará el sonido indicativo: Dispositivo encendido. La luz indicadora de los dos auriculares será ROJA y AZUL y ésta parpadeará alternativamente.

Apagado
Para apagar los auriculares, mantener presionado uno de los botones de los auriculares.

Emparejamiento
Los 2 auriculares se emparejarán entre sí automáticamente después de encenderlos.
Uno de los auriculares se convertirá en el auricular maestro.
Después de emparejar los dos auriculares, el auricular maestro parpadeará en rojo y azul, y el indicador del otro auricular se apagará.

Conexión Bluetooth con dispositivo
Después de que los 2 auriculares estén vinculados entre sí, abra la configuración de Bluetooth en su móvil, iPad u otros dispositivos habilitados para Bluetooth, busque "AUR / 16TWS", haga clic para conectar.

Escuchará "BLUETOOTH CONECTADO" cuando los auriculares se conecten con su dispositivo, seguidamente los indicadores LED de los auriculares se apagarán. Posteriormente podrá disfrutar de la música a través de los auriculares y su dispositivo.
Observacines:
1. Después de la primera conexión, en el futuro, los auriculares se conectarán automáticamente al dispositivo, siempre que el Bluetooth de su móvil esté activado y no haya elimiando los auriculares de su lista de Bluetooth.
2. Los auriculares se apagarán automáticamente si no hay conexión de Buetooth con su dispositivo móvil en los 3 minutos siguientes a encenderlos.

Control de música desde los auriculares
Para parar o reproducir la música desde los auriculares, presione brevemente el botón de control de cualquiera de los 2 auriculares.
Anterior canción: Presionar el botón del auricular izquierdo durante 1.5 segundos
Siguiente canción: Presionar el botón del auricular derecho durante 1.5 segundos
Coger una llamada: Cuando recibe una llamada, presione brevemente el botón de control de cualquiera de los 2 auriculares para contestar la llamada telefónica.

Colgar una llamada: Cuando este atendiendo una llamada y desee colgarla, pulse brevemente el botón de control de cualquiera de los dos auriculares para finalizar la llamada telefónica.
Rellamada: Presione dos veces rápidamente cualquiera de los botones de control de los auriculares para recuperar el último número de su lista de llamadas del teléfono móvil.
Rechazar una llamada: Mantenga presionado cualquiera de los botones de control de los auriculares durante 1,5 segundos para rechazar la llamada (preste atención: mantenga pulsado 3 segundos y se apagarán los auriculares)
Batería baja: Cuando la bateria de los auricualres este agotándose, escuchará una locución: "BATERIA BAJA", después de 3 veces de advertencia, los auriculares se apagarán automáticamente con el LED rojo parpadeando rápidamente.

Cargando
Carga para la caja de carga: Conecte el cable de carga Micro USB - USB suministrado. Los LED blancos de la caja de carga parpadearán cuando se esté cargando, estos LED blancos permanecerán encendidos sin parpadear cuando la batería esté completamente cargada.
Carga de auriculares: Colóque los auriculares en la caja de carga, los auriculares entrarán en modo de carga automáticamente siempre y cuando la caja de carga tenga energía o una fuente de alimentación.

El LED rojo del auricular se enciende cuando se está cargando, se apaga cuando está completamente cargado.

Características
Versión de Bluetooth: BLT 5.0
Distancia de trabajo del Bluetooth: 10 m
Batería de los auriculares: Li-polymer 50 mAH X 2
Batería de la caja de carga: Li-polymer 300 mAH
Modo de carga de auriculares: Punto sensor magnético
Altavoz: 10 mm de diámetro, 16 ohmios.
SNR: 80 dB
Frecuencia de respuesta: 20 Hz - 20 KHz.
Frecuencia: 2402-2480 MHz
Entrada de auriculares: 5V 50 mA MAX
Entrada de la caja de carga: 5V 300 mA MAX
Tiempo de carga: alrededor de 1.5-2 horas.
La caja de carga puede cargar los auriculares 2 veces
Tiempo de autonomía: alrededor de 3 horas (menos del 50% del volumen)
Accesorios: 1 cable de carga de PC, 1 manual del usuario

Declaración de conformidad:
Por medio de la presente INNOVA CELULAR declara que los AURICULARES WIRELESS TWS cumple con los requisitos esenciales y

cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de las Directivas CE 2014/53/EU RED y RoHS 2011/65/EU, del Parlamento Europeo y del Consejo, transpuesta a la legislación Española mediante el Real Decreto 188/2016, de 6 de Mayo de 2016. Para ver la declaración de conformidad completa puede acceder a través del siguiente link:
http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_aur-16tws.pdf

Carta de garantía

CERTIFICADO DE GARANTIA
EQUIPO
Modelo: ____________
Nº de Serie: ____________
ESTABLECIMIENTO
Fecha de Compra: ____________
Sello del establecimiento
+34 902 090 079
+34 91 713 94 98
INNOVA CELULAR SL
C/ Severo Ochoa Nº 9 nave 8B
28521 Rivas-Vaciamadrid
Madrid

Nota: No exponga los auriculares o la caja cargadora a temperaturas extremas, la batería podría explotar

Servicio de atención al cliente
Sólo en Ingles y/o Español
Servicio de atención al cliente / Customer Service (Español / English): +34 902 090 079
Horario de atención al cliente: De lun. a Jue. de 08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 y los Vier. de 09:00 a 14:00
Working hours: Mon to Thu from 08:00 to 14:00 and from 15:30 to 17:30 and Fri. from 09:00 to 14:00
sac@innovacelular.com

1. Pressione o botão ligar da caixa do carregador, para ligar LED indicador luminoso e mostra o status de energia dele.

Ligado
Remova os 2 fones de ouvido da caixa de carregamento e, em seguida, os fones de ouvido.As luzes acenderão automaticamente.
Depois que os fones de ouvido estiverem ligados, você ouvirá som indicativo: dispositivo ligado. A luz indicadora dos dois os fones de ouvido serão VERMELHOS e AZUL e piscarão alternadamente.

Desligado
Para desligar os fones de ouvido, pressione e segure um dos botões dos fones de ouvido.

Correspondência
Os 2 fones de ouvido serão pareados automaticamente após para ativá-los.
Um dos fones de ouvido se tornará o fone de ouvido principal.
Depois de emparelhar os dois fones de ouvido, o fone de ouvido principal piscará em vermelho e azul, e o indicador no outro telefone desligará.

Conexão Bluetooth com dispositivo
Depois que os dois fones de ouvido estiverem conectados, abra as configurações de Bluetooth no seu celular, iPad ou outros dispositivos habilitados para Bluetooth, pesquise "AUR / 16TWS", clique para conectar.
Você ouvirá "BLUETOOTH CONNECTED" quando os

estiverem conectados ao seu dispositivo, e os indicadores LED nos fones de ouvido serão desligados. Mais tarde, você pode ouvir música através dos fones de ouvido e do seu dispositivo.
Observações:
1. Após a primeira conexão, no futuro, os fones de ouvido serão automaticamente se conectará ao dispositivo, desde que o Bluetooth do seu telefone está ativado e você não apagou os fones de ouvido da sua Lista de Bluetooth.
2. Os fones de ouvido serão desligados automaticamente se não houver conexão de Buetooth com o seu dispositivo móvel dentro de 3 minutos após ligue-os

Controle a música dos fones de ouvido
Para parar ou reproduzir música nos fones de ouvido, pressione brevemente o botão de controle de qualquer um dos 2 fones de ouvido.
Música anterior: pressione o botão esquerdo do fone de ouvido por 1,5 segundos
Próxima música: pressione o botão no fone de ouvido direito por 1,5 segundos
Atenda uma chamada: ao receber uma chamada, pressione rapidamente o botão de controle de qualquer um dos dois fones de ouvido para atender a chamada telefônica.
Desligar uma ligação: quando estiver em uma ligação e quiser

desligar, pressione brevemente o botão de controle em um dos dois fones de ouvido para encerrar a ligação.
Rediscar: Pressione rapidamente qualquer um dos botões de controle do fone de ouvido duas vezes para recuperar o último número da lista de chamadas do celular.
Rejeitando uma chamada: Pressione e segure qualquer um dos botões de controle no fone de ouvido por 1,5 segundo para rejeitar a chamada (preste atenção: pressione e segure por 3 segundos e o fone de ouvido será desligado)
Bateria fraca: Quando a bateria do fone de ouvido estiver acabando, você ouvirá um aviso de voz: "LOW BATTERY", após três tentativas de aviso, os fones de ouvido serão desligados automaticamente LED vermelho piscando rapidamente.

Carregando
Carregar a caixa de carregamento: Conecte o cabo de carregamento Micro USB - USB fornecido. Os LEDs brancos na caixa de carregamento piscarão durante o carregamento, esses LEDs brancos permanecerão acesos sem piscar quando a bateria estiver totalmente carregada.
Carregamento do fone de ouvido: Coloque os fones de ouvido na caixa de carregamento, os fones de ouvido entrarão no modo de carregamento automaticamente, desde que a caixa de carregamento

tenha energia ou fonte de energia. O LED vermelho no auricular liga-se durante o carregamento e desliga-se quando está totalmente carregado.

Funcionalidades
Versão Bluetooth: BLT 5.0
Distância de trabalho Bluetooth: 10 m
Bateria de fone de ouvido: Li-polymer 50 mAH X 2
Bateria de caixa de carga: Li-polímero 300 mAH
Modo de carregamento do fone de ouvido: ponto do sensor magnético
Alto-falante: 10 mm de diâmetro, 16 ohms.
SNR: 80 dB
Frequência de resposta: 20 Hz - 20 KHz.
Freqüência: 2402-2480 MHz
Entrada de fone de ouvido: 5V 50 mA MAX
Entrada da caixa de carga: 5V 300 mA MAX
Tempo de carregamento: cerca de 1,5 a 2 horas
A caixa de carregamento pode carregar os auscultadores 2 vezes
Tempo de autonomia: cerca de 3 horas (menos de 50% do volume)
Acessórios: 1 cabo de carregamento para PC, 1 manual do usuário

Declaração de conformidade:
Através desta INNOVA CELLULAR declara que O WIRELESS TWS HEADPHONES está em conformidade com os requisitos essenciais

e quaisquer outras disposições aplicáveis ou aplicáveis das Diretivas CE 2014/53 / EU RED e RoHS 2011/65 / EU, do Parlamento Europeu e do Conselho, transpostas para a legislação espanhola pelo Royal Decree 188 / 2016, de 6 de maio de 2016. Para ver a declaração completa de conformidade pode ser acessada através do seguinte link:
http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_aur-16tws.pdf

Carta de garantía

CERTIFICADO DE GARANTIA
EQUIPO
Modelo: ____________
Nº de Serie: ____________
ESTABLECIMIENTO
Fecha de Compra: ____________
Sello del establecimiento
+34 902 090 079
+34 91 713 94 98
INNOVA CELULAR SL
C/ Severo Ochoa Nº 9 nave 8B
28521 Rivas-Vaciamadrid
Madrid

Nota: Não exponha o fone de ouvido ou o estojo do carregador a temperaturas extremas, a bateria pode explodir

Serviço de atenção ao cliente
Somente em inglês e / ou espanhol
Servicio de atención al cliente / Customer Service (Español / English): +34 902 090 079
Horario de atención al cliente: De lun. a Jue. de 08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 y los Vier. de 09:00 a 14:00
Working hours: Mon to Thu from 08:00 to 14:00 and from 15:30 to 17:30 and Fri. from 09:00 to 14:00
sac@innovacelular.com

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation du chargeur pour allumer le voyant et afficher l'état du chargeur.

Sur
Retirez les 2 écouteurs du chargeur, puis les écouteurs s'allumeront automatiquement.
Une fois les écouteurs activés, vous entendrez le son indicatif: Device on.
Le voyant des deux casques sera ROUGE et BLEU et clignotera en alternance.

Off
Pour éteindre le casque, maintenez l'un des boutons du casque enfoncé.

Appariement
Les 2 écouteurs se couplent automatiquement après leur mise sous tension.
L'un des écouteurs deviendra l'écouteur principal.
Après avoir couplé les deux écouteurs, l'écouteur principal clignote en rouge et bleu et le témoin de l'autre écouteur s'éteint.

Connexion Bluetooth avec appareil
Une fois les 2 écouteurs connectés, ouvrez les paramètres Bluetooth sur votre mobile, iPad ou autres appareils compatibles Bluetooth, recherchez «AUR / 16TWS», cliquez pour vous connecter. Vous entendrez «BLUETOOTH CONNECTED» lorsque le casque est connecté à votre appareil, puis les voyants LED du casque s'éteignent. Plus tard, vous pourrez

écouter de la musique via les écouteurs et votre appareil.
Observations:
1. Après la première connexion, les écouteurs se connecteront automatiquement à l'appareil à l'avenir, à condition que le Bluetooth de votre mobile soit activé et que vous n'ayez pas supprimé les écouteurs de votre liste Bluetooth.
2. Le casque s'éteindra automatiquement s'il n'y a pas de connexion de Buetooth avec votre appareil mobile dans les 3 minutes qui suivent leur activation.

Contrôler la musique à partir d'écouteurs
Pour arrêter ou écouter de la musique à partir du casque, appuyez brièvement sur la touche de commande de l'un des 2 casques.
Chanson précédente: appuyez sur le bouton de l'écouteur gauche pendant 1,5 seconde
Chanson suivante: appuyez sur le bouton de l'écouteur droit pendant 1,5 seconde
Prendre un appel: Lorsque vous recevez un appel, appuyez brièvement sur la touche de commande de l'un des 2 combinés pour répondre à l'appel.
Raccrocher un appel: Lorsque vous répondez à un appel et souhaitez raccrocher, appuyez brièvement sur la touche de commande de l'un des deux écouteurs pour mettre fin à l'appel.

Rappel: Appuyez rapidement sur l'un des boutons de contrôle du casque deux fois pour récupérer le dernier numéro de la liste d'appels de votre téléphone portable.
Rejeter un appel: Appuyez sur l'une des touches de contrôle du casque et maintenez-la enfoncée pendant 1,5 seconde pour rejeter l'appel (faites attention: maintenez cette touche enfoncée pendant 3 secondes pour éteindre le casque).
Batterie faible: Lorsque la batterie du casque est épuisée, vous entendez la phrase suivante: «BATTERIE FAIBLE». Après trois avertissements, le casque s'éteint automatiquement avec le voyant rouge clignotant rapidement.

Chargement
Chargement du boîtier de chargement: Connectez le câble de chargement Micro USB - USB fourni. Les LED blanches du boîtier de charge clignotent lors de la charge, ces LED blanches restent allumées sans clignoter lorsque la batterie est complètement chargée.
Casque de charge: Placez le casque dans la boîte de chargement, il passera automatiquement en mode de charge tant que le boîtier de charge est alimenté ou alimenté. Le voyant rouge du kit oreillette s'allume pendant le chargement, s'éteint lorsqu'il est complètement chargé.

Caractéristiques
Version Bluetooth: BLT 5.0
Distance de travail Bluetooth: 10m
Batterie de casque: Li-polymère 50 mAh X 2
Batterie de boîte de chargement: Li-polymère 300 mAh
Mode de charge du casque: Point de capteur magnétique
Haut-parleur: 10 mm de diamètre, 16 ohms.
SNR: 80 dB
Réponse en fréquence: 20 Hz - 20 KHz.
Fréquence: 2402-2480 MHz
Entrée casque: 5V 50 mA MAX
Entrée du boîtier de charge: 5V 300 mA MAX
Temps de charge: environ 1,5-2 heures.
La boîte de charge peut charger le casque 2 fois
Temps d'autonomie: environ 3 heures (moins de 50% du volume)
Accessoires: 1 câble de chargement pour PC, 1 manuel d'utilisation

Déclaration de conformité:
Par la présente, INNOVA CELLULAR déclare que WADLESS TWS HEADPHONES est conforme aux exigences essentielles et à toute autre disposition applicable ou applicable des directives européennes 2014/53/UE RED et RoHS 2011/65 / UE du Parlement européen et du Conseil, Transposé à la législation espagnole par le décret royal

188/2016 du 6 mai 2016. Pour voir la déclaration de conformité complète, vous pouvez accéder via le lien suivant:
http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_aur-16tws.pdf

Lettre de garantie

CERTIFICAT DE GARANTIE
ÉQUIPE
Modèle: ____________
Nº de série: ____________
ÉTABLISSEMENT
Date d'achat: ____________
Sceau de l'établissement
+34 902 090 079
+34 91 713 94 98
INNOVA CELULAR SL
C/ Severo Ochoa Nº 9 nave 8B
28521 Rivas-Vaciamadrid
Madrid

Remarque: N'exposez pas le casque ni le chargeur à des températures extrêmes, la batterie pourrait exploser.

Service client
Seulement en anglais et / ou espagnol
Servicio de atención al cliente / Customer Service (Español / English): +34 902 090 079
Horario de atención al cliente: De lun. a Jue. de 08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 y los Vier. de 09:00 a 14:00
Working hours: Mon to Thu from 08:00 to 14:00 and from 15:30 to 17:30 and Fri. from 09:00 to 14:00
sac@innovacelular.com

1. Premere il pulsante di accensione sulla scatola del caricatore per accendere la spia LED e visualizzare lo stato di alimentazione del caricatore.

Licenziato
Rimuovere le 2 cuffie dalla scatola del caricabatterie, quindi le cuffie si accenderanno automaticamente.
Dopo aver acceso le cuffie, sentirai il suono indicativo: Dispositivo acceso.
L'indicatore luminoso delle due cuffie sarà ROSSO e BLU e lampeggerà alternativamente.

Via
Per spegnere l'auricolare, tenere premuto uno dei pulsanti dell'auricolare.

Appaiamento
Le 2 cuffie si accoppieranno automaticamente dopo averle accese.
Una delle cuffie diventerà l'auricolare principale.
Dopo aver accoppiato i due auricolari, l'auricolare master lampeggerà in rosso e blu e l'indicatore sull'altro auricolare si spegnerà.

Connessione Bluetooth con dispositivo
Dopo che le 2 cuffie sono state collegate tra loro, apri le impostazioni Bluetooth sul tuo cellulare, iPad o altri dispositivi abilitati Bluetooth, cerca "AUR / 16TWS", fai clic per connetterti. Si sentirà "BLUETOOTH CONNECTED" quando le cuffie sono collegate al dispositivo, quindi gli indicatori LED sulle cuffie si spengono. Successivamente puoi

goderti la musica attraverso le cuffie e il tuo dispositivo.
Observacines:
1. Dopo la prima connessione, in futuro le cuffie si collegheranno automaticamente al dispositivo, a condizione che il Bluetooth del tuo cellulare sia attivato e che non hai rimosso le cuffie dal tuo elenco Bluetooth.
2. Le cuffie si spengono automaticamente in assenza di connessione Bluetooth con il dispositivo mobile entro 3 minuti dall'accensione.

Controlla la musica dalle cuffie
Per interrompere o riprodurre la musica dalle cuffie, premere brevemente il pulsante di controllo su una delle 2 cuffie.
Brano precedente: premi il pulsante sinistro dell'auricolare per 1,5 secondi
Brano successivo: premi il pulsante sull'auricolare destro per 1,5 secondi
Rispondi a una chiamata: Quando si riceve una chiamata, premere brevemente il pulsante di controllo su uno dei 2 portatili per rispondere alla chiamata.
Riattacca una chiamata: Quando si risponde a una chiamata e si desidera riagganciare, premere brevemente il pulsante di controllo su uno dei due portatili per terminare la chiamata.
Richiamata: Premi rapidamente due volte uno dei pulsanti di controllo dell'auricolare per recuperare l'ultimo numero dell'elenco chiamate del

tuo cellulare.
Richiamata: Premi rapidamente due volte uno dei pulsanti di controllo dell'auricolare per recuperare l'ultimo numero dell'elenco chiamate del tuo cellulare.
Rifiuta una chiamata: Tenere premuto uno dei pulsanti di controllo dell'auricolare per 1,5 secondi per rifiutare la chiamata (prestare attenzione: tenere premuto 3 secondi e l'auricolare si spegne)
Batteria scarica: Quando la batteria delle cuffie si sta esaurendo, sentirai una frase: "BATTERIA SCARICA", dopo 3 volte di avviso, le cuffie si spengono automaticamente con il LED rosso che lampeggia rapidamente.

Caricamento
Ricarica per la scatola di ricarica: Collegare il cavo di ricarica Micro USB - USB in dotazione. I LED bianchi sulla scatola di ricarica lampeggeranno durante la ricarica, questi LED bianchi rimarranno accesi senza lampeggiare quando la batteria è completamente carica.
Ricarica delle cuffie: Posizionare le cuffie nella scatola di ricarica, le cuffie entreranno automaticamente in modalità di ricarica fino a quando la scatola di ricarica è alimentata o alimentata. Il LED rosso sull'auricolare si accende quando è in carica, si spegne quando è completamente carico.

Lineamenti
Versione Bluetooth: BLT 5.0
Distanza di lavoro Bluetooth: 10m
Batteria per cuffie: polimero di litio 50 mAH X 2
Batteria della scatola di ricarica: polimero di litio 300 mAH
Modalità di ricarica delle cuffie: punto del sensore magnetico
Altoparlante: 10 mm di diametro, 16 ohm.
SNR: 80 dB
Risposta in frequenza: 20 Hz - 20 KHz.
Frequenza: 2402-2480 MHz
Ingresso cuffie: 5 V 50 mA MAX
Ingresso box di carico: 5 V 300 mA MAX
Tempo di ricarica: circa 1,5-2 ore.
La scatola di ricarica può caricare le cuffie 2 volte
Tempo di autonomia: circa 3 ore (meno del 50% del volume)
Accessori: 1 cavo di ricarica per PC, 1 manuale utente

Dichiarazione di conformità:
Con la presente INNOVA CELLULAR dichiara che LE CUFFIE WIRELESS TWS sono conformi ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili o applicabili delle Direttive CE 2014/53 / EU RED e RoHS 2011/65 / UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, Trasposto alla legislazione spagnola dal regio decreto 188/2016, del 6 maggio 2016.

Per vedere la dichiarazione di conformità completa è possibile accedere tramite il seguente link:
http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_aur-16tws.pdf

Lettera di garanzia

CERTIFICATO DI GARANZIA
ATTREZZATURE
Modello: ____________
Nº di serie: ____________
ISTITUISCE
Data d'acquisto: ____________
Sello del establecimiento
+34 902 090 079
+34 91 713 94 98
INNOVA CELULAR SL
C/ Severo Ochoa Nº 9 nave 8B
28521 Rivas-Vaciamadrid
Madrid

Nota: non esporre l'auricolare o la custodia del caricabatterie a temperature estreme, la batteria potrebbe esplodere

Servizio clienti
Solo in inglese e / o spagnolo
Servicio de atención al cliente / Customer Service (Español / English): +34 902 090 079
Horario de atención al cliente: De lun. a Jue. de 08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 y los Vier. de 09:00 a 14:00
Working hours: Mon to Thu from 08:00 to 14:00 and from 15:30 to 17:30 and Fri. from 09:00 to 14:00
sac@innovacelular.com

1. Drücken Sie den Netzschalter an der Ladebox, um die LED-Anzeige einzuschalten und den Stromstatus des Ladegeräts anzuzeigen.

Auf
Nehmen Sie die beiden Kopfhörer aus der Ladeschachtel. Die Kopfhörer werden dann automatisch eingeschaltet.
Nach dem Einschalten des Kopfhörers hören Sie den Hinweiston: Gerät ein. Die Kontrollleuchte der beiden Kopfhörer leuchtet rot und blau und blinkt abwechselnd.

Aus
Halten Sie eine der Headset-Tasten gedrückt, um das Headset auszuschalten.

Paarung
Die beiden Kopfhörer werden nach dem Einschalten automatisch miteinander gekoppelt.
Einer der Kopfhörer wird zum Master-Ohrhörer.
Nach dem Koppeln der beiden Kopfhörer blinkt das Master-Headset rot und blau, und die Anzeige am anderen Headset erlischt.

Bluetooth-Verbindung mit dem Gerät
Nachdem die beiden Kopfhörer miteinander verbunden sind, öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Handy, iPad oder anderen Bluetooth-fähigen Geräten, suchen Sie nach „AUR / 16TWS" und klicken Sie, um eine Verbindung herzustellen. Wenn die Kopfhörer an

Ihr Gerät angeschlossen sind, hören Sie „BLUETOOTH CONNECTED".
Die LED-Anzeigen an den Kopfhörern erlöschen. Später können Sie Musik über die Kopfhörer und Ihr Gerät genießen.
Beobachtungen:
1. Nach der ersten Verbindung werden die Kopfhörer in Zukunft automatisch mit dem Gerät verbunden, sofern das Bluetooth Ihres Mobiltelefons aktiviert ist und Sie die Kopfhörer nicht aus Ihrer Bluetooth-Liste entfernt haben.
2. Die Kopfhörer werden automatisch ausgeschaltet, wenn innerhalb von 3 Minuten nach dem Einschalten keine Bluetooth-Verbindung zu Ihrem Mobilgerät besteht.

Steuern Sie Musik über Kopfhörer
Um die Musik über die Kopfhörer anzuhalten oder wiederzugeben, drücken Sie kurz die Steuertaste an einem der beiden Kopfhörer.
Vorheriges Lied: Drücken Sie die linke Ohrhörertaste 1,5 Sekunden lang
Nächstes Lied: Drücken Sie die Taste am rechten Kopfhörer 1,5 Sekunden lang
Rufen Sie an: Wenn Sie einen Anruf erhalten, drücken Sie kurz die Steuertaste an einem der beiden Mobilteile, um den Anruf anzunehmen.
Anruf auflegen: Wenn Sie einen Anruf annehmen und aufle-

gen möchten, drücken Sie kurz die Steuertaste auf einem der beiden Mobilteile, um den Anruf zu beenden.
Wahlwiederholung: Drücken Sie zweimal schnell auf eine der Steuertasten des Headsets, um die letzte Nummer Ihrer Mobiltelefon-Anrufliste abzurufen.
Anruf abweisen: Halten Sie eine der Steuertasten des Headsets 1,5 Sekunden lang gedrückt, um den Anruf abzulehnen (Achtung: Halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt, und das Headset wird ausgeschaltet.)
Batterie schwach: Wenn die Batterie des Kopfhörers leer ist, hören Sie die folgende Meldung: "LOW BATTERY" (BATTERIE SCHWACH). Nach dreimaliger Warnung wird der Kopfhörer automatisch ausgeschaltet, und die rote LED blinkt schnell.

Laden
Laden der Ladebox: Schließen Sie das mitgelieferte MicroUSB-USB-Ladekabel an. Die weißen LEDs an der Ladebox blinken beim Laden. Diese weißen LEDs leuchten nicht, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.
Kopfhörer wird aufgeladen: Setzen Sie die Kopfhörer in die Ladebox ein. Die Kopfhörer werden automatisch in den Lademodus versetzt, solange die Ladebox mit Strom versorgt wird oder ein Netzteil vorhanden ist. Die rote LED am Headset leuchtet, wenn es aufgeladen wird, und erlischt, wenn es vollständig aufgeladen ist.

Eigenschaften
Bluetooth-Version: BLT 5.0
Bluetooth Arbeitsabstand: 10m
Kopfhörerakku: Li-Polymer 50 mAh x 2
Ladekastenbatterie: Li-Polymer 300 mAh
Kopfhörer-Lademodus: Magnetischer Sensorpunkt
Lautsprecher: 10 mm Durchmesser, 16 Ohm.
SNR: 80 dB
Frequenzgang: 20 Hz - 20 kHz.
Frequenz: 2402-2480 MHz
Kopfhöreranschluss: 5V 50 mA MAX
Lastkasteneingang: 5V 300 mA MAX
Ladezeit: ca. 1,5-2 Stunden.
Die Ladebox kann die Kopfhörer 2 Mal aufladen
Autonomiezeit: ca. 3 Stunden (weniger als 50% des Volumens)
Zubehör: 1 PC-Ladekabel, 1 Bedienungsanleitung

Konformitätserklärung:
Hiermit erklärt INNOVA CELLULAR, dass WIRELESS TWS HEADPHONES den grundlegenden Anforderungen und allen anderen anwendbaren oder durchsetzbaren Bestimmungen der EG-Richtlinien 2014/53/EU RED und RoHS 2011/65 / EU, des Europäischen Parlaments und des Rates entspricht. Durch das Königliche Dekret 188/2016 vom 6. Mai 2016 in

spanisches Recht umgesetzt. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter folgendem Link:
http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_aur-16tws.pdf

Garantieerklärung

GARANTIE-ZERTIFIKAT
ELEKTRONISCHE AUSRÜSTUNG
Modell: ____________
Seriennummer: ____________
NIEDERLASSUNG
Kaufdatum: ____________
+34 902 090 079
+34 91 713 94 98
INNOVA CELULAR SL
C/ Severo Ochoa Nº 9 nave 8B
28521 Rivas-Vaciamadrid
Madrid

Hinweis: Setzen Sie den Kopfhörer oder die Ladeschale keinen extremen Temperaturen aus, da der Akku explodieren kann

Nur in Englisch und / oder Spanisch
Nur in Englisch und / oder Spanisch
Servicio de atención al cliente / Customer Service (Español / English): +34 902 090 079
Horario de atención al cliente: De lun. a Jue. de 08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 y los Vier. de 09:00 a 14:00
Working hours: Mon to Thu from 08:00 to 14:00 and from 15:30 to 17:30 and Fri. from 09:00 to 14:00
sac@innovacelular.com

1. Druk op de aan / uit-knop op de laderbox om het LED-indicatielampje in te schakelen en de stroomstatus van de lader weer te geven.

Ontslagen
Verwijder de 2 koptelefoons uit de lader, waarna de koptelefoon automatisch wordt ingeschakeld.
Nadat de hoofdtelefoon is ingeschakeld, hoort u het indicatieve geluid: Apparaat aan. Het indicatielampje van de twee hoofdtelefoons is ROOD en BLAUW en knippert afwisselend.

af
Als u de headset wilt uitschakelen, houdt u een van de headsetknoppen ingedrukt.

Pairing
De 2 hoofdtelefoons worden automatisch met elkaar gekoppeld nadat ze zijn ingeschakeld.
Een van de koptelefoons wordt het meester-oortje.
Na het koppelen van de twee oortelefoons, knippert de hoofdoortelefoon rood en blauw en gaat de indicator op de andere oortelefoon uit.

Bluetooth-verbinding met apparaat
Nadat de 2 hoofdtelefoons aan elkaar zijn gekoppeld, opent u de Bluetooth-instellingen op uw mobiel, iPad of andere Bluetooth-apparaten, zoekt u op "AUR / 16TWS" en klikt u om verbinding te maken.
U hoort "BLUETOOTH CONNECTED" wanneer de hoofdtelefoon is

aangesloten op uw apparaat. De LED-indicatoren op de hoofdtelefoon gaan uit. Later kunt u genieten van muziek via de hoofdtelefoon en uw apparaat.
Observacines:
1. Na de eerste verbinding, in de toekomst, maakt de hoofdtelefoon automatisch verbinding met het apparaat, op voorwaarde dat de Bluetooth van uw mobiele telefoon is geactiveerd en u de hoofdtelefoon niet uit uw Bluetooth-lijst hebt verwijderd.
2. De hoofdtelefoon wordt automatisch uitgeschakeld als er binnen 3 minuten na het inschakelen geen Bluetooth-verbinding met uw mobiele apparaat is.

Bedien muziek via een hoofdtelefoon
Om de muziek via de hoofdtelefoon te stoppen of af te spelen, drukt u kort op de bedieningsknop op een van de 2 hoofdtelefoons.
Vorig nummer: Druk 1,5 seconden op de knop van het linkeroordopje
Volgend nummer: Druk 1,5 seconde op de knop op de rechteroortelefoon
Neem een telefoontje aan: Wanneer u een oproep ontvangt, drukt u kort op de bedieningsknop op een van de 2 handsets om de oproep te beantwoorden.
Hang op: Wanneer u een oproep beantwoordt en wilt ophangen,

drukt u kort op de bedieningsknop op een van de twee handsets om het telefoongesprek te beëindigen.
Herkiezen: Druk snel tweemaal op een van de bedieningsknoppen van de headset om het laatste nummer van uw bellijst op te halen.
Oproep weigeren: Houd een van de bedieningsknoppen van de headset 1,5 seconde ingedrukt om het gesprek te weigeren (let op: houd 3 seconden ingedrukt en de headset wordt uitgeschakeld)
Batterij bijna leeg: Wanneer de batterij van de hoofdtelefoon leeg raakt, hoort u een zin: "LAGE BATTERIJ", na 3 keer waarschuwen, wordt de hoofdtelefoon automatisch uitgeschakeld en knippert de rode LED snel.

Het laden
Opladen voor de oplaaddoos: Sluit de meegeleverde Micro USB - USB oplaadkabel aan. De witte LED's op de oplaaddoos knipperen tijdens het opladen, deze witte LED's blijven branden zonder te knipperen wanneer de batterij volledig is opgeladen.
Opladen hoofdtelefoon: Plaats de hoofdtelefoon in de oplaadbox, de hoofdtelefoon schakelt automatisch over naar de oplaadmodus zolang de oplaadbox stroom of voeding heeft. De rode LED op de headset gaat branden wanneer deze wordt opgeladen, gaat uit wanneer deze volledig is opgeladen.

Features
Bluetooth-versie: BLT 5.0
Bluetooth werkafstand: 10m
Hoofdtelefoonbatterij: Li-polymeer 50 mAH X 2
Laaddoos batterij: Li-polymeer 300 mAH
Oplaadmodus hoofdtelefoon: magnetisch sensorpunt
Luidspreker: 10 mm in diameter, 16 ohm.
SNR: 80 dB
Frequentiebereik: 20 Hz - 20 KHz.
Frequentie: 2402-2480 MHz
Hoofdtelefooningang: 5V 50 mA MAX
Ingang laadbox: 5V 300 mA MAX
Oplaadtijd: ongeveer 1,5-2 uur.
De oplaadbox kan de hoofdtelefoon 2 keer opladen
Autonomietijd: ongeveer 3 uur (minder dan 50% van het volume)
Accessoires: 1 pc-oplaadkabel, 1 gebruikershandleiding

Conformiteitsverklaring:
Hierbij verklaart INNOVA CELLULAR dat WIRELESS TWS HOOFDTELEFOONS voldoet aan de essentiële vereisten en alle andere toepasselijke of afdwingbare bepalingen van EG-richtlijnen 2014/53/EU RED en RoHS 2011/65 / EU, van het Europees Parlement en de Raad, Omgezet naar de Spaanse wetgeving bij koninklijk besluit 188/2016 van 6 mei 2016.

Om de volledige conformiteitsverklaring te zien, kunt u toegang krijgen via de volgende link:
http://www.innovacelular.com/images/web/descargas/descargas/declaracion/declaracion_aur-16tws.pdf

Garantiebrief

GARANTIE CERTIFICAAT
MATERIAAL
Model: ____________
Serienummer: ____________
OPRICHTING
Aankoopdatum: ____________
Vestigingszegel
+34 902 090 079
+34 91 713 94 98
INNOVA CELULAR SL
C/ Severo Ochoa Nº 9 nave 8B
28521 Rivas-Vaciamadrid
Madrid

Noot: Stel de hoofdtelefoon of de oplader niet bloot aan extreme temperaturen, de batterij kan exploderen

Klantenservice
Alleen in het Engels en / of Spaans
Servicio de atención al cliente / Customer
Service (Español / English): +34 902 090 079
Horario de atención al cliente: De lun. a Jue. de 08:00 a 14:00 y de 15:30 a 17:30 y los Vier. de 09:00 a 14:00
Working hours: Mon to Thu from 08:00 to 14:00 and from 15:30 to 17:30 and Fri. from 09:00 to 14:00
sac@innovacelular.com